



BAR800

5.1.2-kanaals soundbar met afneembare surround-luidsprekers en Dolby Atmos®



Volledig 3D surround sound dat boven alles uitstijgt

Breng je filmavond tot leven en ga op in je muziek met een totaal uitgangsvermogen van 720 W en een indrukwekkende bas van de 10" subwoofer. De JBL Bar 800 met Dolby Atmos® heeft twee omhooggerichte drivers en afneembare surround-luidsprekers op batterijen om een geweldige 3D-bioscoopervaring te creëren zonder extra kabels te hoeven trekken. Met onze PureVoice-technologie mis je nooit een woord. Dialogen zijn altijd helder, zelfs wanneer andere geluiden op hun hardst zijn. En als je klaar bent om los te gaan, stream dan jouw favoriete muziek vanaf AirPlay, Alexa MRM of Chromecast built-in™. Gezellig samenzijn zal nooit meer hetzelfde zijn.

Functies

- ▶ True Dolby Atmos® surround sound
- ▶ Echt surround sound met afneembare surround-luidsprekers
- ▶ Ingebouwde wifi met AirPlay, Alexa Multi-Room Music en Chromecast built-in™
- ▶ 720 W uitgangsvermogen
- ▶ 10" draadloze subwoofer
- ▶ PureVoice Dialogue Enhancement-technologie
- ▶ HDMI eARC met 4K Dolby Vision pass-through
- ▶ JBL One-app
- ▶ Eenvoudige automatische geluidskalibratie
- ▶ Werkt met luidsprekers die geschikt zijn voor stemassistenten

Dolby Atmos

COMPATIBLE WITH
Dolby Vision

works with
Hey Google

works with
alexa

Works with
Apple AirPlay

Chromecast
built-in

Spotify

WiFi 6
CERTIFIED

Bluetooth

Functies en eigenschappen

True Dolby Atmos® surround sound

Omring jezelf met 3D-geluid van theaterkwaliteit. De JBL Bar 800, met twee omhooggerichte drivers, levert volledig Dolby Atmos® 3D surround sound.

Echt surround sound met afneembare surround-luidsprekers

Geniet van echt surround sound zonder het gedoe van extra kabels en stroomaansluitingen. Plaats gewoon de twee afneembare surround-luidsprekers op batterijen achter je en laat je meevoeren door geweldige audio.

Ingebouwde wifi met AirPlay, Alexa Multi-Room Music en Chromecast built-in™

Ga op verkenning. Toegang tot meer dan 300 muziekstreamingdiensten via AirPlay, Alexa MRM en Chromecast built-in™. Geniet van al je favoriete audio, internetradio en podcasts in high-definition kwaliteit. De wifiverbinding maakt ook automatische software-updates mogelijk, zodat je altijd kunt genieten van de nieuwste functies.

720 W uitgangsvermogen

Met 720 watt aan totaal vermogen verandert de JBL Bar 800 jouw films, muziek en games in een geweldige geluidservaring en zit je middenin de actie.

10" draadloze subwoofer

Indrukwekkende, nauwkeurige bas van een krachtige 10" draadloze subwoofer brengt de spanning naar jouw actiefilms en de emotie naar jouw muziek.

PureVoice Dialogue Enhancement-technologie

PureVoice-technologie optimaliseert de helderheid van stemmen dankzij ons unieke algoritme en zorgt ervoor dat je nooit een woord mist, zelfs niet wanneer de surround-effecten hun hoogtepunt bereiken.

HDMI eARC met 4K Dolby Vision pass-through

Geniet van ongecomprimeerd Dolby Atmos surround sound via één HDMI-kabel dankzij de HDMI eARC-aansluiting. De HDMI-ingang biedt ook 4K-videokwaliteit vanaf een compatible videospelers of spelconsole.

JBL One-app

Pas de EQ aan en bedien al je compatible luidsprekers met één handige app. De JBL One-app helpt je eenvoudig de soundbar in te stellen, instellingen te personaliseren en door de geïntegreerde muziekservices te bladeren om je nieuwe favoriete nummer te vinden.

Eenvoudige automatische geluidskalibratie

Elke ruimte is anders. Onze kalibratiefunctie zorgt ervoor dat de JBL Bar 800 de beste 3D-surroundeffecten levert voor elk interieur en elke kamerindeling.

Werkt met luidsprekers die geschikt zijn voor stemassistenten

Koppel de JBL Bar 800 aan je stemassistent-apparaat en je kunt Alexa, Google Assistant of Siri onmiddellijk vragen om al jouw favoriete muziek naar de soundbar te streamen.

Verpakkingsinhoud:

1 x Centrale soundbar	2 x L-vormige beugel voor wandmontage (hoofdbalk) + 2 x U-vormige beugel voor wandmontage (voor surround-luidsprekers) set met schroeven
2 x Afneembare, draadloze surround-luidsprekers	4 x zijkappen
1 x Draadloze subwoofer	Beknopte handleiding
Afstandsbediening met 2 batterijen	Veiligheidsinstructie en garantiekaart
Netsnoeren (maximaal 8 stuks afhankelijk van de SKU in een bepaalde regio)	Sjabloon voor wandmontage
1 x HDMI-kabel	

Disclaimer: Sommige functies vereisen abonnementen of diensten die niet in alle landen beschikbaar zijn

Technische specificaties:

Algemene specificatie:

- ▶ Model: BAR 800
- ▶ Geluidssysteem: 5.1.2-kanaals
- ▶ Voeding: 100 - 240 V AC, ~ 50/60 Hz
- ▶ Totaal uitgangsvermogen luidspreker (max. @THV 1%): 720 W
- ▶ Uitgangsvermogen soundbar (max. @THV 1%): 340 W
- ▶ Uitgangsvermogen surround-luidspreker (max. @THV 1%): 2 x 40 W
- ▶ Uitgangsvermogen subwoofer (max. @THV 1%): 300 W
- ▶ Transducer soundbar: 3 x (46 x 90) mm racetrack-drivers, 3 x 20 mm (0,75") tweeters, 2 x 70 mm (2,75") omhooggerichte volbereik-drivers
- ▶ Transducer surround-luidspreker: 1x (46 x 90) mm racetrack-driver
- ▶ Transducer subwoofer: 10" (260 mm)
- ▶ Stand-by-verbruik netwerk: < 2,0W
- ▶ Bedrijfstemperatuur: 0°C - 45°C
- ▶ Lithiumbatterij: 3,635 V, 3283 mAh

HDMI specificatie

- ▶ HDMI-video-ingang: 1
- ▶ HDMI-video-ingang (met verbeterd Audioreturnkanaal (Audio Return Channel), eARC): 1
- ▶ HDMI HDCP-versie: 2.3
- ▶ HDR pass-through: HDR10, Dolby Vision

Audiospecificatie:

- ▶ Frequentiebereik: 35 Hz - 20 kHz (-6 dB)
- ▶ Audio-ingangen: 1 Optisch, Bluetooth, USB (weergave via USB is beschikbaar in de versie voor de VS. Voor andere versies is USB alleen bedoeld voor service.)

USB-specificatie:

- ▶ USB-poort: Type A
- ▶ USB rating: 5V DC, 0,5 A
- ▶ Ondersteunende bestandsindeling: MP3
- ▶ MP3-codec: MPEG 1 laag 2/3, MPEG 2 laag 3, MPEG 2.5 laag 3
- ▶ MP3-sampling-snelheid: 16 - 48 kHz
- ▶ MP3-bitsnelheid: 80 - 320 kbps

Draadloze specificatie:

- ▶ Bluetooth-versie: 5.0
- ▶ Bluetooth-profiel: A2DP 1.2, AVRCP 1.5
- ▶ Frequentiebereik Bluetooth-zender: 2400 MHz - 2483,5 MHz
- ▶ Bluetooth zendervermogen: < 15 dBm (EIRP)
- ▶ Wifinetwork: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4 GHz/5 GHz)
- ▶ Frequentiebereik wifizender 2,4 G: 2412 - 2472 MHz (2,4 GHz ISM Band, VS 11 kanalen, Europa en anders 13 kanalen)
- ▶ 2,4 G wifi-zendervermogen: < 20 dBm (EIRP)
- ▶ Frequentiebereik wifizender 5 GHz: 5,15 - 5,35 GHz, 5,470-5,725 GHz, 5,725 - 5,825 GHz
- ▶ 5 G wifi-zendervermogen: 5,15-5,25 GHz < 23 dBm, 5,25-5,35 GHz en 5,47-5,725 GHz < 20 dBm, 5,725-5,825 GHz < 14 dBm (EIRP)
- ▶ 2,4 G draadloos zenderfrequentiebereik: 2406 - 2474 MHz
- ▶ 2,4 GHz draadloos zendervermogen: < 10 dBm (EIRP)

Afmetingen:

- ▶ Totale afmetingen soundbar (B x H x D): 1174 x 56 x 120 mm/46,2 x 2,2 x 4,7 inch
- ▶ Afmetingen centrale soundbar (B x H x D): 884 x 56 x 120 mm/34,8 x 2,2 x 4,7 inch
- ▶ Afmetingen afneembare surround-luidspreker (elk) (B x H x D): 145 x 56 x 120 mm/5,7 x 2,2 x 4,7 inch
- ▶ Afmetingen subwoofer (b x h x d): 305 x 440,4 x 305 mm/12 x 17,3 x 12 inch
- ▶ Gewicht soundbar: 3,4 kg/7,4 lbs
- ▶ Afneembaar surround-luidsprekergewicht (elk): 1,3 kg/2,8 lbs
- ▶ Gewicht subwoofer: 10 kg/22 lbs
- ▶ Afmetingen verpakking (B x H x D): 1000 x 375 x 475 mm/39,4 x 14,8 x 18,7 inch
- ▶ Gewicht verpakking: 18,9 kg/41,6 lbs